



## TACT AL 01 E

Portero telefónico con **pantalla táctil**

**1 a 3 teclas táctiles que se pueden configurar y programar según sus necesidades:**

- Llamada de un contacto con números pregrabados
- Código de acceso con el teclado para el comando de un pestillo
- Botón de abrepuertas
- Llamada a un contacto por marcación del número en el teclado
- Llamada a un contacto por selección de un nombre en el directorio de contactos
- **Solución adaptada para exteriores (agua y polvo) - IP65 - IK07**
- **Conforme con las recomendaciones europeas para la accesibilidad de las personas discapacitadas**
- **Menú intuitivo para un fácil manejo y una sencilla configuración**

El TACT AL 01 E puede conectarse:

- a una línea telefónica analógica de la red pública o de una centralita privada (auto conmutadores privados, PABX),
- a una red GSM con Gateway GSM AMPHITECH para la voz,
- a una red IP con Gateway IP, para la voz.

### Funciones

- Portero telefónico
- Control de accesos (con posibilidad de selección de horarios)

### Características técnicas

- Pantalla táctil
- **Amplificador audio con volumen máx. de 80 dB a 1 m**
- Acoplador acústico para ayuda a la comunicación de personas con discapacidad auditiva portadoras de audífono
- 3 botones para llamar a números pre-grabados (llamada cíclica de **1 a 4 números en caso de estar comunicando o de no contestar**)
- Directorio de contactos (capacidad 500 contactos)
- Funciones del teclado: código de acceso y marcación (abreviada o libre)
- Pictogramas luminosos para señalar el estado de la llamada
- Síntesis de voz para difusión de mensajes vocales (Llamando, Apertura de Puerta, En comunicación)
- Configuración a partir de la pantalla táctil o del software de configuración (disponible en [www.amphitech.fr](http://www.amphitech.fr) – PC por puerto USB o Bluetooth)
- 2 Salidas de relé para apertura de puertas o para la información de toma de línea
- 1 entrada externa, por contacto o por tensión (*comando de relés, llamada de voz, llamada técnica, discriminador de llamadas*)
- Gestión de la llamada de prueba cíclica (en recepción: con **centralita AMPHITECH ORA de gestión de llamadas**)
- Llamada técnica de fallo de alimentación (con **centralita AMPHITECH ORA de gestión de llamadas**, Información de fallo de alimentación disponible con fuentes de alimentación con batería de respaldo AMPHITECH)
- Tiempo de comunicación ajustable de 1 a 9 minutos o 30 minutos
- Alimentación 10-30 V DC
- Consumo 350 mA





## TACT AL 01 E

### Características mecánicas

- Montaje empotrado - Caja BM 100 (suministrada)
- Dimensiones 210 x 120 x 35 mm
- Índices de protección: **IP 65 - IK 07**
- Temperatura de funcionamiento: - 20°C a +40°C
- Frente en vidrio templado 6 mm de espesor
- Frente en Acero inoxidable

### Opciones y productos periféricos

- Alimentación BAS 1206 C01 o BAS 1210 – Con batería de respaldo
- Alimentación ALIM 1210 – Sin batería de respaldo

### Garantía

- 2 años, material en nuestro taller de post venta

