



AMPHITECH PTC 101 E

Türfreisprechtelefon, vandalismusgeschützt:

- **in behindertengerechter Ausführung**
- mit einer programmierbaren Direktruftaste.

Die AMPHITECH PTC 101 E kann angeschlossen werden an:

- analoge Amtsleitungen oder Nebenstellenanlagen,
- eine Amphitech GSM-Schnittstelle für die Sprachkommunikation,
- einen IP/Analog-Wandler für die Sprachkommunikation.

Funktionen

- Telefon

Technische Daten

- 1 Direktruftaste mit programmierbaren Rufnummern (Wahlwiederholung bei Besetztton oder wenn keine Rufannahme erfolgt, **4 Rufnummern**)
- Piktogrammanzeige (beleuchtet) zur optischen Darstellung der Gerätefunktionen
- Ausgabe von Sprachansagen (*Verbindungsaufbau, Gesprächsverbindung, Türöffnung*)
- 1 potentialfreier Kontakt für Türöffnerschaltung oder Ansteuerung externer Elemente (Beleuchtung, Kamera, etc...)
- Automatischer Testruf (Amphitech Leitstand **ORA** zur Entgegennahme und Verwaltung der Testrufe)
- Begrenzung der Verbindungsdauer programmierbar von 1 bis 9 Minuten **oder** 30 Minuten
- Programmierung direkt am Gerät oder von Ferne
- Spannungsversorgung 12 bis 30 V DC
- Stromaufnahme max. 350 mA
- Information "Netzspannungsausfall" bei Verwendung eines Netzteils von AMPHITECH
- Technischer Ruf bei Netzspannungsausfall (Amphitech Leitstand **ORA** zur Entgegennahme und Verwaltung der Testrufe)
- Unterputzmontage
- UP-Gehäuse BM 100 im Lieferumfang enthalten
- Abmessungen: 210 x 120 x 32 mm
- Schutzgrad: IP 55 - IK 08
- Temperaturbereich -20°C bis +40°C
- Thermostatgesteuerter Heizwiderstand serienmäßig
- Edelstahlfrontblende 2.5 mm, Gehäuse aus Zinkdruckguss

Optionen und Zubehör

- Spannungsversorgung BAS1202 - mit Akku, mit Information "Netzspannungsausfall"
- Spannungsversorgung ALIM 1703 - ohne Akku, ohne Information "Netzspannungsausfall"

